

Transmetteur HDMI sans fil avec récepteur Coin Coin Mini

Réf. : SPE-R01-SPE-T02

Ce boîtier sans fil miroir Coin Coin Mini vous permet de projeter vos contenus, images et vidéos sur votre écran interactif depuis n'importe quel appareil : ordinateur, smartphone, tablette.

- Jusqu'à 4 transmetteurs connectés simultanément pour le partage d'écran sur un même écran interactif
- Plug and Play, le transmetteur est branché à votre appareil sans avoir besoin d'installer un logiciel au préalable
- Compatible avec tous les écrans interactifs SpeechiTouch
- Une résolution Full HD obtenue avec réactivité et sans latence lors de la transmission de l'image

Le boîtier sans fil Coin Coin Mini est livré avec 1 transmetteur et 1 récepteur (transmetteur également vendu à l'unité).



FICHE TECHNIQUE

Systèmes d'exploitation compatibles	Window, MacOS, Android, OS
Fréquence de rafraîchissement	60 Hz (1080p)
Résolution de sortie	Full HD (1920 × 1080), HD (1280 × 720)
Nombre de connexion simultanées	4 émetteurs
Accessoires inclus	1 Coin Coin récepteur, 1 Coin Coin émetteur, 1 câble HDMI/HDMI (1m), 2 câbles HDMI/HDMI (15cm), 1 adaptateur 230/5V, 1 câble d'alimentation (pour boîtier récepteur)
Connectique	USB × 1, HDMI × 1, RJ45 × 1
Wi-Fi	802.11ac, 5GHz
Alimentation	Récepteur (5V, 2A via adaptateurs fournis), Emetteur (5V, 0,9A via USB inclus)
Dimensions (L × H × P)	Récepteur : 120 × 80 × 25 mm (hors antenne) Transmetteur : 61 × 61 × 23 mm
Garantie	2 ans retour atelier